

DONNÉES TECHNIQUES

Chargeur Plus Bernafon miniRITE Encanta

Le chargeur est conçu pour les aides auditives Encanta miniRITE (MNR). Il fonctionne selon le principe de charge par contact et permet une charge plus rapide puisque les aides auditives sont complètement chargées en 2 heures. Il dispose d'une batterie externe intégrée.

Caractéristiques techniques

- Charge par contact
- Contient une batterie externe
- Batterie externe capable d'effectuer 3 charges complètes des aides auditives
- Conçu pour protéger les aides auditives pendant le transport
- Pieds en caoutchouc pour garantir la stabilité
- Connexion magnétique – assure une mise en place idéale des aides auditives pour la charge
- Forme adaptée aux différentes longueurs d'écouteurs et différents types d'embouts



Pour plus d'informations sur la compatibilité, visitez notre site internet : www.bernafon.com/charger-compatibility

Conditions de fonctionnement
Température : +5 °C à +40 °C (+41 °F à +104 °F)
Humidité : 5 % à 93 % d'humidité relative, sans condensation
Pression atmosphérique : 700 hPa à 1 060 hPa

Conditions de transport et de stockage
La température et l'humidité ne doivent pas excéder les limites mentionnées pendant des périodes prolongées lors du transport et du stockage :

Transport
Température : -25°C à +70°C (-13 °F à 158°F)
Humidité : 5 % à 93 % d'humidité relative, sans condensation
Pression atmosphérique : 700 hPa à 1 060 hPa

Stockage
Température : -25°C à +70°C (-13°F à 158°F)
Humidité : 5 % à 93 % d'humidité relative, sans condensation
Pression atmosphérique : 700 hPa à 1 060 hPa

DONNÉES TECHNIQUES

Nom	Chargeur Plus MNR Encanta
Dimensions	H 68,6 mm / W 81,9 mm / D 47,5 mm
Poids	110 g
Couleur	Noir
Câble d'alimentation	USB-A à USB-C Câble amovible, longueur 150 cm
Voyants d'état	3 voyants LED indiquant l'état de 0 à 100 % Voyant LED sur le chargeur lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation : Indique l'état de charge de la batterie externe. Voyant LED sur le chargeur lorsqu'il est déconnecté d'une source d'alimentation : Indique le niveau de batterie de la batterie externe. Voyant LED des aides auditives lors du chargement : Indique le mode de charge
Temps de charge des aides auditives	2 heures max. selon l'état initial de la pile Température : +15 °C à +35 °C (+59 °F à +95 °F) 6 heures max. selon l'état initial de la pile Température : +5 °C à +15 °C et +35 °C à +40 °C (+41 °F à +59 °F et +95 °F à +104 °F)
Temps de charge de la batterie externe	4 heures max. selon l'état initial de la pile Température : +15 °C à +35 °C (+59 °F à +95 °F)
Unité d'alimentation électrique fournie	Adaptateur CA inclus
Tension d'entrée du chargeur	5 V CC
Courant d'entrée du chargeur	< 0,5 A
Connexion à un équipement externe	Lorsqu'il est raccordé à l'adaptateur secteur fourni, cet équipement est conforme aux normes de sécurité IEC 62368-1 ou à des normes équivalentes.
Tension d'entrée de l'adaptateur CA	100-240 V CA
Fréquence d'entrée de l'adaptateur CA	50-60 Hz
Tension de sortie de l'adaptateur CA	5 V CC
Courant de sortie de l'adaptateur CA	1 A